


- ток/напряж. выхода (не более) 1А/24V
- количество запоминаемых брелоков 100
(2кнопки)
- напряжение питания 12 V
- ток потребления (макс.) 62 мА
- размер 56x78x25 мм.

4. Подключение.

- +12V — питание +12В;
- 12V — питание GND;
- NO1, NC1, C1 — контакты Реле1;
- NO2, NC2, C2 — контакты Реле2;



5. Подготовка комплекта к работе.

1. Установить и подключить приемник.
2. Выбрать режимы работы выхода согласно таблице.

Выход (режим работы)	Переключатель	
	Jmp1	Jmp2
Импульсный Реле1, Реле2	+	+
Триггерный Реле1, Реле2	-	-
Триггерный Реле1, Импульсный Реле2.	-	+
Импульсный Реле1, Триггерный Реле2	+	-

“+” — установлена.

“-” — снята.

3. Запрограммировать приемник.