

1. Назначение.

Комплект предназначен для использования в системах охранной сигнализации, управления автоматическими воротами, раздвижными дверьми, шлагбаумами, электромагнитными замками, электро-механическими жалюзи, осветительными приборами и т.п.

2. Состав.

Комплект состоит:

Приемник - 1шт.

Брелок - 2шт.

3. Характеристики.

БРЕЛОК:

- рабочая частота 433,92 МГц;
- мощность (не более) 10 дБм;
- модуляция ООК;
- код фиксированный(24 бит);
- питание батарея 12 В(тип 27А);
- кнопки 4 шт.;
- размер 35x60x15 мм.;
- цвет черный/серебряный;
- тип слайдер;

ПРИЕМНИК:

- тип супергетеродинный с одинарным преобразованием частоты;
- рабочая частота 433,92 МГц;
- чувствительность (не менее) -110 дБм;
- полоса пропускания (не более) 200 кГц.;
- модуляция ООК;
- принимаемый код фиксированный (24 бит),
плавающий (KeeLoq);
- кол. выходов 2;
- тип выходов релейный;
- режим работы выхода импульсный/триггерный;
- длительность (имп., макс.) 60 с.;